



データシート

MX KEYS FOR BUSINESS

パフォーマンス重視の設計

MX Keys for Businessには優れた快適性と安定性をもたらすPerfect Strokeキーが搭載され、精確なタイピングで生産性を高めることができます。キーの高い安定性により、気を散らすタイピング時のノイズを軽減します。スマートバックライト、マルチデバイスおよびマルチOS機能は、高度なワークフローのために設計された優れた機能です。MX Keys for Businessはバッテリー駆動時間が長く、充電中でも使用できるため、ダウンタイムがほとんど発生しません。

- テンキーパッドと矢印キーを備えたフルサイズキーボード
- Logi Bolt：安全なワイヤレステクノロジー
- スマートキーボードバックライト：手を近づけると感知するセンサーがバックライトをオンにし、周辺の光量を検知するセンサーがバックライトの明るさを調節します
- マイクのミュート¹、ディクテーション²などのカスタマイズ可能なFキー³
- Easy-Switchボタン/キーを使って、ペアリングされた最大3台のPC間で切り替え可能
- 1つのLogi Boltレシーバーを使って、最大6台のLogi Bolt製品をペアリング³
- 低炭素アルミニウムを使用して製造⁴。プラスチック部品の材料は再生プラスチックを26%以上使用⁵

接続性	複数の接続タイプ	Logi Bolt、Bluetooth®
	ワイヤレス通信可能範囲	10メートル
	Easy-Switch	あり、3チャンネル
信頼性	耐用期間	1,000万回のキーストローク
充電式バッテリー	充電	USB-C充電式Li-Poバッテリー (1500mAh)、フル充電後10日間使用可能 ⁶
	バッテリーインジケータ	あり
デザインと機能	キーボードサイズ	フルサイズ
	キー数	108
	テンキーパッド	あり/10キー
	キータイプ	Perfect Strokeセンサー
	チルトレグ	なし
	チルト角度	なし
	バックライト付きキー	あり
	イルミネートCaps Lock	あり
シンプルな管理	IT管理者による大規模導入	デバイス ファームウェア更新 (DFU)、Logi Options+アプリ
	ソフトウェア	Logi Options+

型番	地域	レイアウト
KX800B	日本	日本

互換性	互換性	Logi Bolt USBレシーバー 必須：USBポート <ul style="list-style-type: none"> Windows 10、11以降 macOS 11以降 Linux⁷ ChromeOS⁷
		Bluetooth® Low Energyワイヤステックロジ 必須：Bluetooth® Low Energy <ul style="list-style-type: none"> Windows 10、11以降 macOS 11以降 Linux⁷ ChromeOS⁷ iPadOS 16以降⁷ iOS 16以降⁷ Android 9.0以降⁷ Intel Evo ノートPC対応設計
全般	製品寸法と重量	キーボード： 高さ：131.6mm 幅：430.2mm 奥行き：20.5mm 重量：810g
	総重量 (パッケージを含む)	1040g
	パッケージ内容	MX Keys for Businessキーボード Logi Bolt USBレシーバー USB-A - C充電ケーブル 取扱説明書、保証規定
	マスターシッパー単位 (外箱入り数)	4/パック
	保管温度	-5~45°C
	動作温度	0~40°C
	保証	2年間
	再生プラスチックを採用	キーボードのプラスチック：リサイクル素材26%以上 ⁵
サステナビリティ	低炭素アルミニウム	MX Keys for Business内部のアルミニウムプレートは、化石燃料ではなく再生可能エネルギーを使用して製造されています。
	優れたバッテリー効率	バックライトキーは環境に応じて自動調節される必要のないときはオフになるため、バッテリーを節約できます。
	環境に優しいパッケージ	紙パッケージ：FSC™認証済み



26%以上のリサイクル素材⁵



FSC™
認証済みの紙製パッケージ

FSC® N003028

¹ Logi Options+アプリが必要です。Windows用とmacOS用をlogicool.co.jp/optionsplusでダウンロードできます。ビデオ会議アプリはバックグラウンドで実行できません

² ディクテーション機能はWindowsおよびmacOSで提供されます。現在一部の言語と地域でのみ利用可能です。詳細についてはこちらをクリックしてください。Logicool Options+ソフトウェアが必要です

³ Logi Options+アプリが必要です。Windows用とmacOS用をlogicool.co.jp/optionsplusでダウンロードできます

⁴ 内部のアルミニウムプレート

⁵ プリント配線基板 (PWA) とパッケージのプラスチックを除く

⁶ 駆動時間は使用状況により異なる場合があります

⁷ WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します

⚠ 警告：生殖障害を引き起こす可能性あり - www.P65Warnings.ca.gov

logicool.

購入前のお問い合わせ：

株式会社ロジクール <https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ：

株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
<http://www.logicool.co.jp/contact>

販売代理店にお問い合わせいただくか、
www.logicool.co.jp/ja-jp/business
にアクセスしてください

©2025 Logitech.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本人です。Logicool、Logi、Logi Bolt、Easy-Switch、およびLogicoolロゴは、Logitech Europe SAまたは米国および/またはその他の国における関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth®フードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。Android、ChromeOS、Intel Evo、Linux、iOS、iPadOS、macOS、USB-C、Windows、およびその他のサードパーティーの商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

発行:2025年3月