



FICHE TECHNIQUE

CASQUES ZONE WIRELESS

Le casque Logitech® Zone Wireless est certifié compatible avec Microsoft® Teams et conçu pour des espaces de travail bien remplis. Parfait pour discuter, pour écouter de la musique et permet de lancer rapidement Teams pour chatter, passer des appels ou pour une visioconférence. Prenez le contrôle de votre environnement sonore grâce au casque sans fil conçu spécialement pour vous aider à vous concentrer et améliorer la productivité dans des espaces de travail bruyants.

Les casques Logitech Zone Wireless et Zone Wireless Plus vous aident à définir le paysage sonore de votre espace de travail pour mener à bien vos activités. Certifié compatible avec Microsoft Teams, le casque Zone Wireless est doté d'un bouton Teams dédié permettant de lancer ou de rejoindre une réunion Teams d'une simple pression. Il comporte également un microphone anti-parasite pour que vos interlocuteurs entendent votre voix, et non les bruits environnants.

Couplez simultanément jusqu'à deux dispositifs compatibles Bluetooth® et passez de l'un à l'autre en toute fluidité. De plus, le casque Zone Wireless est doté de commandes simples de suppression des bruits active (ANC), d'un micro avec fonction sourdine flip-up et de chargement sans fil Qi¹.

Zone Wireless Plus vous permet de connecter jusqu'à six périphériques sans fil Logitech Unifying via un seul récepteur USB Unifying + Audio. Qu'il s'agisse de collaborer, de communiquer ou de vous concentrer, la fiabilité et la durabilité du casque Zone Wireless le rendent idéal pour n'importe quel mode de travail.



reddot winner 2020

FONCTIONS PRINCIPALES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 1 Parfait pour les espaces de travail ouverts:** Un son immersif haute définition pour écouter de la musique, un micro anti-parasite pour isoler votre voix et la suppression des bruits active (ANC) pour atténuer les bruits ambiants indésirables.
- 2 Des commandes pratiques avec bouton Teams :** Accès facile aux commandes placées sur l'oreillette pour lancer des activités dans Teams, régler le volume et lancer/arrêter des appels. Micro avec fonction de sourdine flip-up et chargement Qi¹ activé.
- 3 Connexion à plusieurs dispositifs :** Passez du smartphone à l'ordinateur de manière fluide. Connectez des périphériques supplémentaires Unifying à l'aide du récepteur Zone Plus.

Connectivité	Plusieurs types de connexion	Bluetooth, récepteur USB-A, adaptateur USB-C		
	Portée sans fil	Jusqu'à 30 m/100 pieds (champ de vision dégagé à 360°)		
	Dispositifs couplés	2 connexions actives et jusqu'à 8 connexions en mémoire Zone Plus : Jusqu'à 6 souris et claviers Unifying et 1 casque Zone Wireless Plus		
Batterie rechargeable	Temps de parole/d'écoute	14 heures (avec ANC activée), 15 heures (avec ANC désactivée)/14 heures (ANC activée), 16 heures (ANC désactivée)		
	Chargement	2 heures = charge complète ; charge rapide de 5 minutes = 1 heure de conversation Charge sans fil Qi ¹ ou câble de charge USB-A à USB-C (inclus)		
Audio	Type de microphone	Ensemble de deux micros anti-bruit MEMS omnidirectionnels avec traitement numérique du signal (DSP)		
	Microphone à tige flexible	Rotation sur 270° (à porter à gauche ou à droite); changement automatique de canal audio		
	Suppression de bruit active (ANC)	Éliminez les bruits de fond d'une simple pression d'un bouton		
	Qualité audio	Égaliseur dynamique avec audio à bande large		
	Ajustement de la tonalité	Grâce à l'application Logi Tune, vous pouvez régler le volume du retour de votre voix quand vous passez des appels		
	Protection acoustique	Conformité aux normes IEC 62368-1 et EN 50332 certifiée		
Simplicité d'utilisation	Commandes placées sur l'oreillette	Bouton Teams pour un accès rapide/répondre aux notifications/déclencher Cortana, monter/baisser le volume, répondre/terminer/rejeter un appel, mettre en pause la musique/lire/morceau précédent/morceau suivant		
	Plusieurs façons d'activer la sourdine	Fonction sourdine Flip-up en faisant pivoter la tige du micro vers le haut, le long du bandeau, bouton de mise en sourdine dans Logi Tune		
	Alertes audio	Invites vocales relatives à l'autonomie de la batterie, mise en sourdine, ANC, état de la batterie et de connexion.		
	Confort réglable	Bandeau rembourré en silicone et oreillettes en similicuir		
	Simplicité de gestion	Surveillez et gérez vos dispositifs de collaboration personnels depuis une seule plateforme grâce à Logitech Sync. Elle prend en charge les déploiements à l'échelle de l'entreprise et simplifie les tâches telles que les mises à jour du micrologiciel et l'activation des options		
Certifié pour l'entreprise	Certifications	Certifié pour Microsoft Teams		
	Compatibilité	Fonctionne avec d'autres applications populaires telles que Cisco Jabber™, BlueJeans et GoToMeeting™ pour assurer la compatibilité et une intégration transparente sur le lieu de travail.		
Présentation générale	Référence des pièces	Casque MSFT teams Zone Wireless : 981-000854 Casque MSFT teams Zone Wireless Plus : 981-000859 Socle de chargement sans fil POWERED : 950-000011		
	Dimensions et poids	Casque : 174,7 x 176,7 x 70,7 mm 6,88 x 6,96 x 2,78 pouces 180,8 g/6,4 onces	Récepteur Zone Wireless : 21,5 x 13,6 x 6 mm 0,85 x 0,54 x 0,24 po	Récepteur Zone Wireless Plus : 35,5 x 16,2 x 5,3 mm 1,4 x 0,64 x 0,21 po
	Contenu du coffret	Un casque, un récepteur USB-A ou Unifying + récepteur Audio USB-A, un adaptateur USB-C, un câble de charge USB-A vers USB-C, une mallette de transport, documentation utilisateur		
	Garantie	2 ans		

logitech®

www.logitech.com/zonewireless

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

¹ Socle de chargement sans fil Qi vendu séparément

© 2021 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Publié en décembre 2021