

logicool



FLEXを追加し、
可能性を広げる



ロジクールSmartDock Flex

ロジクールSmartDock Flexは、邪魔になるAV、USB、および電源ケーブルを1本のCAT6ケーブルに統合することで、SmartDockの配線を簡素化します。SmartDock Flex拡張キットには、ロジクールSmartDockの下に設置するベース、および部屋前面のディスプレイ背面に取り付けるエクステンダーボックスが含まれています。部屋に複数のケーブルを配線する代わりに、SmartDock FlexベースとエクステンダーボックスをCAT6ケーブル（最長15m）で接続し、AV、データ、および電源ケーブルをエクステンダーボックスに接続します。

Skype Room Systemsソフトウェア以外での会議の場合、SmartDock Flexは部屋のカメラ、スピーカーフォン、およびディスプレイにAVパススルーを提供します。Skype Roomsの機器を、Cisco WebEx®、Zoom、BlueJeans、およびほとんどすべての会議サービスやウェビナーサービスで使用できるようになりました。

SmartDockとロジクールSmartDock Flexによって、クリーンかつ高速な設置、部屋レイアウトの拡張、およびSkype Room Systemsの最大の汎用性を実現することができます。

機能&メリット

ケーブルの統合

SmartDock Flexによって、会議テーブルと部屋前面の間の配線管理が簡単になり、USBケーブルとHDMIエクステンダーを個別に購入して設置する必要がなくなります。SmartDockの薄型のベースと簡単に隠せるエクステンダーボックスにより、SmartDock Flexは、USB、デュアルHDMI、データ、および電源を1本のCAT6ケーブルに統合した初の、唯一のソリューションです。

部屋レイアウトの拡張

会議参加者が簡単に手に届く場所にSmartDockを配置。室内の壁取り付けディスプレイから離れた場所にも設置可能です。SmartDock Flexは、データ、オーディオ、ビデオおよび電力を最長15メートルのCAT6ケーブルを通して送信し、テーブルの下、壁を通して、天井の上、および標準の配線管および導管を通して簡単にルーティングすることができます。

AVパススルー

Skype Room Systemsの汎用性を最大化するために、SmartDock Flexは、ローカルの投影と外部会議の参加者両方に対してパススルーアクセスを追加します。スライドやドキュメントを部屋のディスプレイに投影するには、ノートパソコンをHDMIに接続します。Microsoftエコシステム外で会議やウェビナーに参加する必要がありますか？ノートパソコンで会議に参加し、HDMIおよびUSBを介してSmartDock Flexに接続。Cisco WebEx、Zoom、BlueJeans、およびほとんどすべての会議サービスやウェビナーサービス用の室内カメラ、スピーカーフォン、ディスプレイにノートパソコンからアクセスできるようになりました。

ケーブル保持と張力緩和

丈夫な保持と張力緩和メカニズムにより、SmartDock Flexベース内にAVケーブルが固定されま

す。両端で所定の位置に収まるCAT6ケーブルにより、ユーザーは、電源、USB、およびHDMI接続に影響を与えずに、SmartDock Flexを再配置することができます。

ロジクールGROUP用ハブ

ロジクールGROUPカンファレンスカム用の統合型ハブにより、スピーカーフォンをSmartDock Flexベースに接続し、カメラをSmartDock Flexエクステンダーボックスに接続することで、テーブルを横断する配線を減らすことができます。

SKYPE ROOM用ロジクール ソリューションの比較

	SmartDock + Flex拡張キット	SmartDock + エクステンダーボックス	SmartDock
Microsoft Surface Proで動作	●	●	●
HDMIコンテンツ共有	●	●	●
AVバススルー	●		
ケーブルタイプ	CAT 6 AWG 23 SFTP	5-in-1専用ケーブル	個別ケーブル
ケーブル長 (直径)	最長15m (6mm)	5m (14mm)	3m (>14mm)
標準的な導管を通してルーティング可能	●		
ロジクールGROUP用統合型ハブ	●	●	
CAT6エクステンダーボックス	●		

製品仕様 - 接続性

SMARTDOCK FLEXベース

ロジクールSmartDockからSmartDock Flexベースまで：

HDMI出力x2 (最大1080p60をサポート)

HDMI入力 (最大1080p30までのコンテンツ共有をサポート)

USB 2.0ポート

電源

SmartDock Flexベースから卓上まで：

HDMI入力とHDMIパススルーアダプター

USB 2.0 (AVバススルー用にノートパソコンを室内カメラとスピーカーフォンに接続)

ロジクールGROUPスピーカーフォンDINコネクタ

SmartDock FlexベースからFlexエクステンダーボックスまで：

イーサネット (RJ45) ポートx1

HDMIパススルーアダプター

HDMI入力 (コンテンツ共有用) およびAVバススルーディスプレイ

SmartDock FlexベースへのHDMI出力

SMARTDOCK FLEXエクステンダーボックス

HDMI増幅出力x2 (最大1080p60をサポート)

USB 2.0ポートx2

ロジクールGROUPカメラDINコネクタ電源 (SmartDockに同梱の電源を使用)

認定

FCC

パッケージ内容

SmartDock Flexベース

SmartDock Flexエクステンダーボックス

HDMIパススルーアダプター

5mのCAT 6 AWG 23 SFTPイーサネットケーブル (非同梱品を使用する場合、最長15mまで対応)

2.95mのMicro USB - USB Type A ケーブル (AVバススルー用)

2.95mのHDMI Type A - HDMI Type Aケーブル

ケーブルタイ

ベースねじ

ドライバー

クイックスタートガイド

必要システム

ロジクールSmartDockとMicrosoft Surface Pro

互換性

Microsoft: Skype Room Systemsソフトウェアその他のWeb会議用ソフトウェアやクラウド：SmartDock Flexによって、ユーザーのノートパソコンから、室内カメラ、スピーカーフォン、およびディスプレイにAVバススルーを通してアクセスでき、Cisco WebEx、Zoom、BlueJeans、および会議またはウェビナーサービス多くでSkype Roomsを利用できるようになります。

本体サイズ

SmartDock Flexベース

高さ x 幅 x 奥行き：
46mm x 206mm x 206mm

SmartDock Flexエクステンダーボックス

高さ x 幅 x 奥行き：
30.9mm x 143mm x 143mm

HDMIパススルーアダプター

高さ x 幅 x 奥行き：
13.5mm x 26mm x 123.2mm

保証

2年間無償保証

製品情報

製品名：Logicool SmartDock FLEX

型番：CC010FLEX

品番：960-001214

JANコード：4943765047599

参考価格：73980円 (税込)

購入前のお問い合わせ：

株式会社ロジクール
TEL 03-6385-7102
9:00~17:30 土日祝祭日を除く
Eメール b2b-info@logitech.com
www.logicool.co.jp

購入後のお問い合わせ：

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター
TEL 0570-00-2085
9:00~19:00 土日祝祭日を除く
Eメールサポート
http://www.logicool.co.jp/contact

© 2018 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なしに変更される場合があります。